

Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR

« Plug and Play » - einfach zu handhaben
USB powered




Einfacher geht's nicht!

1

USB- Kabel an PC
anschiessen...

2

 ... und loslegen

Der Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR ist ein leistungsstarker Scanner. Er ist schnell, effizient, absolut zuverlässig und kostengünstig. Der SR-100QR erkennt alle zahlungsrelevanten Daten im Swiss QR Code der neuen QR-Rechnungen ab Papier und Bildschirmen und übermittelt sie in Ihre Anwendung. Dies erleichtert Ihren elektronischen Zahlungsverkehr mit ISO-20022 Zahlungsauftrag (pain.001) oder direkt Online mit PostFinance und allen Banken enorm. Unterstützt werden alle im Markt erhältlichen Kreditorenprogramme und Internet Banking Portale. Auf dem automatischen Ständer erkennt der Scanner dank dem Umgebungslicht den QR-Code, startet automatisch das Leselicht und erfasst den Swiss QR Code blitzschnell, egal in welchem Winkel er darunter positioniert wird. Der SwissReader SR-100QR kann aber auch manuell, ohne Ständer, zum Beispiel zur Erfassung einer PDF-QR-Rechnung ab Bildschirm verwendet werden. Der Scann-Vorgang wird dann mittels einer Taste gestartet. Der Swiss QR Code-Scanner wird ohne jede Änderung Ihrer Hard- oder Software an einem USB-Anschluss angeschlossen und ist sofort betriebsbereit.


- Neuste Technologie mit sehr gutem Preis / Leistungsverhältnis.
- Einfachste Installation « Plug and Play », ohne den PC abzuschalten, eine USB- Verbindung, einstecken, fertig!
- Keine Software oder Treiberinstallation auf dem PC nötig! USB- Tastatur- Anschluss.
- Der Zahlteil muss nicht von der QR-Rechnung abgetrennt werden.
- Bildschirm- Barcode- Scanfunktion, scannt die Swiss QR Codes auch ab Bildschirmen, Tablets und Smartphones.
- Freihändiger Gebrauch dank automatischem Ständer.
- Blitzschnell ! Auch ein motorisierter Durchzugsleser kann einen QR-Code nicht so schnell einscannen.
- Extrem einfaches, komfortables Handling.
- Robustes, ergonomisches Design; Spritzwassergeschützt und 1.5m Sturzfestigkeit.
- Liest auch alle gebräuchlichen 1D / 2D Barcodes (Strichcodes).
- Windows 10 kompatibel.
- Der integrierte USB- Tastatur- Anschluss funktioniert mit allen PC's, allen Apple-MAC, ThinClient's, ZeroClient's und mit allen Betriebssystemen wie Windows 10/8/CE, Linux, Ubuntu, Elux, Blazer von Wyse, Thin OS™ von Wyse, Linux auf WYSE WinTerm S10, Linux E, Apple-MAC mit OS X etc.
- Funktioniert problemlos auch unter Citrix, an TerminalServer, Remote Acces, Virtuellen PC's (VMware) und Web basierten Lösungen.
- Unterstützt alle Tastaturlayouts wie Deutschschweizer-, Französischschweizer- Tastaturen.
- Es ist keine externe Stromversorgung nötig. Spannungsversorgung via USB (PoweredUSB).
- Der QR Code Scanner arbeitet absolut geräuschlos, keine lästigen Motorengeräusche.
- Keine mechanischen beweglichen Teile = weniger störungsanfällig, absolut wartungsfrei.
- Der SwissReader SR-100QR liest problemlos alle drei Varianten der QR-Rechnung, mit QR-Referenz, mit Creditor Reference und ohne Referenz, sowohl CHF wie auch Euro.
- Frei programmierbar. Der SwissReader SR-100QR lässt sich auch problemlos an kundenspezifische Anwendungen, wie zum Beispiel SAP, anpassen.
- 2 Jahre Garantie auf Material und Arbeit.

Im Preis von CHF 388.- sind inbegriffen: (Preis exkl. 7.7% MwSt., Porto und Verpackung)

- Swiss QR Code-Scanner SwissReader SR-100QR mit integriertem USB HID- Interface.
- USB- Anschlusskabel (2.1m, fest mit dem Scanner verbunden) für PC, MAC, ThinClient und ZeroClient.
- Automatischer Ständer für freihändigen Gebrauch.
- Bedienungsanleitung in Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch.
- Standard- Programmierung für Ihre Kreditorenbuchhaltung (ISO-20022 Zahlungsauftrag pain.001) und / oder Ihre Internet Banking Portal Lösung.
- 2 Jahre Garantie (Material und Arbeit).

Technische Daten

Anschluss:	USB, Keyboard- Emulation (USB-HID) kompatibel USB 1.0, 2.0, 3.0.
Abmessungen:	L166 x W71 x H84 mm
Gewicht:	172g
Stromversorgung:	5 VDC \pm 5%, Normalverbrauch: < 210mA, Standby: < 85mA USB HID, USB VCP (Powered USB)
Scangeschwindigkeit:	30 Bilder/Sek.
Lichtquelle:	640nm visible red LED 5000K CCT White LED
Bild Sensor:	Array Image Sensor
Resolution:	5mil (Code39/ 1D barcode) 6.67MII (PDF417/ 2D barcode)
QR Code:	20 Mil : 38 ~ 248 mm, Data Marix, 10 Mil : 33 ~ 131 mm
Zertifikate/ Prüfungen:	CE, FC, RoHS



Optionen

- Garantieverlängerung um 24 Monate, (Total 4 Jahre), Preis: CHF 39.00 (pro Gerät, exkl. MwSt.).
- Option MPM (Multiple-Programming-Mode). Mit dieser Softwareerweiterung können Sie mit demselben Swiss QR Code- Scanner SwissReader SR-100QR QR-Rechnungen in verschiedenen Kreditorenbuchhaltungen oder verschiedenen Transaktionen einlesen. Preis: CHF 50.00 (pro Gerät, exkl. MwSt.)